



SmartHome Zentrale (2. Generation)

Produkteigenschaften

- Mit allen innogy SmartHome Geräten vernetzbar
- Nutzung unabhängig vom Stromanbieter
- Einfache Einbindung kompatibler Partnergeräte
- Sichere Erstanmeldung mit SmartCode
- Zukunftssicher durch modernste Kommunikationsprotokolle

- Sprachsteuerung möglich über digitale Sprachassistenten
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern¹. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App² per Smartphone/ Tablet. Oder per PC/Mac.

Elektrische Daten

SmartHome Zentrale (2. Generation)

Stromversorgung	Steckernetzteil 100-240 V~ 50/60 Hz, 400 mA
Input Zentrale	5V DC, 2A max.
Standby-Stromverbrauch	Ca. 1 W

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	115 x 70 x 115 mm
Gewicht	330 g

Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Reinweiß

Funkschnittstellen

innogy SmartHome CosIP	Frequenz: 868,3 MHz Max. Sendeleistung: 10 mW Freifeldreichweite: bis 300 m
Bluetooth	BLE-Standard 4.2, Klasse 1
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n 2.4/ 5 GHz

Schnittstellen

USB	4 x USB-Device-Schnittstelle
Netzwerk	1 x RJ-45 Schnittstelle

Zertifikate

CE Konformität, Netzteil TÜV GS

Lieferumfang

- Zentrale, ggf. mit innogy Aufsatzmodul
- Netzteil
- LAN Kabel
- Bedienungsanleitung
- Hinweis zur Erstinstallation
- innogy SmartHome SmartCode

Voraussetzungen³

- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter innogy.com/smarthome

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung • Technische Änderungen vorbehalten • Version 1.0 • 12/2018

innogy SE • Freistuhl 7 • 44137 Dortmund

¹ Über innogy SmartHome App konfigurierbar

² Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 0,99 € pro Monat, monatlich kündbar. Alternativ: 9,95 € für 12 Monate.

³ Nicht im Lieferumfang enthalten.